

## UH-270

Bezprzewodowy mikrofon doreczny do zestawu UR-270



### CECHY ZESTAWU UR-270

- odbiornik UR-270D w metalowej obudowie 1U
- jasny i przejrzysty wyświetlacz LCD pokazuje RF/AF, moc sygnału, poziom naładowania baterii w nadajniku
- menu w języku polskim
- przycisk automatycznego skanowania pasma
- synchronizacja nadajnika z odbiornikiem poprzez IR
- eliminator sprzężeń
- MagicEQ – korektor parametryczny
- Kontrola przez protokół TCP/IP
- wytrzymałość baterii nawet do 15 godzin
- zasięg działania 80 m (w przestrzeni otwartej)

### ZASTOSOWANIE

- profesjonalne trasy koncertowe
- sale koncertowe i kościoły
- Sale konferencyjne i wykładowe

## SPECYFIKACJA

### UH-270 – nadajnik doreczny

- ✓ pasmo pracy:  
UHF 522-586 MHz lub 618-694 MHz  
(zależnie od wersji)
- ✓ szerokość kanału 134MHz ±45KHz
- ✓ charakterystyka kardoidalna
- ✓ Typ kapsuły: dynamiczna  
(możliwość instalacji pojemnościowej)
- ✓ moc anteny 30mW/50mW (przełączane)
- ✓ zasilanie baterie 2 x AA
- ✓ pobór prądu 120mA
- ✓ długość pracy baterii 8 godzin
- ✓ wymiary 52(φ)X255(L)
- ✓ waga 235g